



TRM692G



**KNX-Funk Jalousieaktor 1-fach/Binäreingang 2-fach UP**

- Betriebsspannung: 230 V~
- Frequenz: 50 Hz
- Eingangs-Abtastspannung: je Kanal 5 V
- Anzahl Funk-Kanäle: 2
- Funk Sende-/Empfangsfrequenz: 868,3 MHz
- Funk Sendeleistung: < 10 mW
- Funkprotokoll: KNX-Funk
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m
- Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m
- Transmitter duty cycle: 1 %
- Empfänger-Kategorie: 2
- Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s
- Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s
- Binär-Leitungslänge: 20 cm
- Binär-Leitungslänge verlängerbar auf: max. 5 m
- Abmessungen (Ø x H): 53 x 27 mm
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED (Relais geschlossen)
- mit Handbetätigung Auf/Ab
- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Repeaterfunktion
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm, Zustandsanzeige, Repeaterfunktion
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Ansteuerung durch z. B. Schalter, Taster, Zeitschaltuhr, Jalousieschaltuhr
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- mit 2 unabhängigen, netzversorgten Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
- für den Einbau hinter UP-Einsätzen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit 2 unabhängigen batterieversorgten Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte
- mit Schraub-Liftklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A	1	H58	81,98 € / St.	<b>TRM692G</b>



TRE221



IP55



**KNX-Funk Jalousieaktor 1-fach AP**

- Betriebsspannung: 230 V~
- Frequenz: 50 Hz
- Funk Empfangsfrequenz: 868,3 MHz
- Funkprotokoll: KNX-Funk
- Anzahl quicklink Verknüpfungen: max. 20 Sender/Empfänger
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 30 m
- Funk-Sendereichweite (Freifeld): max. 100 m
- Transmitter duty cycle: 1 %
- Empfänger-Kategorie: 2
- Umschaltzeit bei Richtungswechsel: <0,6 s
- Lamellenverstellung bei Signaldauer: < 1 s
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 85 x 35 mm
- niedriger Eigenenergiebedarf
- mit Konfigurations- und Funktions-Taste
- mit Konfigurations- und Funktions-LED
- mit Kontroll-LED (Relais geschlossen)
- mit Handbetätigung Auf/Ab
- quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster
- easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart, Zustandsanzeige, 2 x Alarm
- Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
- Resetfunktion (auf Werkseinstellung)
- Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte
- Speicherung von Szenen sperrbar
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige
- mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten
- mit Montageplatte und Zugentlastungen
- Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System
- mit Schraub-Liftklemmen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best-Nr.
Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink	1	H58	164,66 € / St.	<b>TRE221</b>