



EEN002



IP55

## Einbaufühler EEN10x für Uhren EGNx und Dämmerungsschalter EEN10x

Einbaufühler mit Anschlusskabel für Dämmerungsschalter EEN10x

Technische Merkmale

### Architektur

Montageart Einbauinstallation

### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	90 mm
Höhe installiertes Produkt	40 mm
Länge	30 mm
Stanzmaß Ø	20 mm

### Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich 5 / 2000 Lux

### Montage

Montageart Aufbau

### Anschluss

Fühler-Leitungslänge	1 m
Leiterquerschnitt	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>

### Kabel

- Leitungslänge zwischen Dämmerungsschalter und Helligkeitsfühler max. 100 m

### Einstellungen

Einschaltverzögerung	60 s
Ausschaltverzögerung	80 s

### Ausstattung

Fühlerart Helligkeitssensor

### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-30...60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30...60 °C

### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie Hauselektronik