



LVZ00SE100-5K1

Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2,5VA Klasse 1

Einzelstromwandler Bereich 100A, passend zu den NH00-Sicherungs-Lastschaltleisten auf 185mm SaS, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5A, Schraubklemme M5.

Technische Merkmale

Architektur

Betätigungsart	Rohrstabstromwandler
Montageart	Sammelschienensystem

Funktion

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Spannung

Isolationsspannung	3 kV
--------------------	------

Strom

Maximalstrom Primärseite	100 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Primärstrom	100 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Leistung

Leistung	2,5 VA
----------	--------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	30 mm
Höhe installiertes Produkt	70 mm
Länge	50 mm
Breite installiertes Produkt	49,5 mm
Schieneabmessung	Rundleiter d= max. 21mm
Durchmesser der Öffnung	21 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 6mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss

Zubehör

mit Kupferschiene	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Eingänge	1
Mit Berührungsschutz	ja

Bedienung

Umwandlungsverhältnis	100A, 5A
-----------------------	----------

Normen

Zertifiziert	nein
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP10
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...75 °C
