



LVZWE400

Stromwandler für LV NH1-3 400/1A 5VA Klasse 1

Einzelstromwandler Bereich 400A, passend zu den NH-Sicherungs-Lastschaltleisten, Einbau ohne Platzverlust, Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 1A, inkl. Datenschild klebbar auf Infoträger/Typenschild, mit Käfigklemme 6mm².

Technische Merkmale

Architektur

Betätigungsart	Aufsteckstromwandler
Montageart	Sammelschienensystem

Funktion

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Spannung

Isolationsspannung	3 kV
--------------------	------

Strom

Maximalstrom Primärseite	400 A
Maximalstrom Sekundärseite	1 A
Primärstrom	400 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Leistung

Leistung	5 VA
----------	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	30,1 mm
Höhe installiertes Produkt	63,5 mm
Länge	59,5 mm
Breite installiertes Produkt	59,5 mm
Schieneabmessung	Rundleiter d= max. 21mm
Durchmesser der Öffnung	21 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 4mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 4mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss

Zubehör

mit Kupferschiene	nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Eingänge	1
Mit Berührungsschutz	ja

Bedienung

Umwandlungsverhältnis	400A, 1A
-----------------------	----------

Normen

Zertifiziert	nein
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzart	IP10
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...75 °C
