

### AP-Zählerverteiler-Kärnten 3ZP/3NZR+ZASK+2.FI bestückt

Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für Kärnten als Wandaufbauschränk für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus Schränk mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Durchsteckflansche oben eingebaut. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschient mit: CJG440D, 3 x MBN116 + KRN163, MCN316 + KRN163, 3 x MCN516, 3 x MBN513, Reserve für 4 x LS1+N; SPN315 CDA445D, 4 x MBN513 Zählerplatz: ZASK nach Vorgabe des Energieversorgers Vorzählerteil: L73M35A, HKL 3pol + einer zusätzlichen PE Klemme mit 8 Klemmstellen.

#### Technische Merkmale

##### Architektur

Polanzahl	5 P
Montageart	Aufputz / Aufbau

##### Funktion

Mit Leitungseinführung	ja
Überspannungsschutz	ja

##### Netzform

Netzform	TN-C-S
----------	--------

##### Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Türen	1

##### Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
Werkstoff	Stahlblech

##### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	250 mm
Höhe installiertes Produkt	1326 mm
Breite installiertes Produkt	253 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	35 TE

##### Anschluss

Anschlussart	mit Hutschienen
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm <sup>2</sup>
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	senkrecht

##### Zubehör

Mit Montageplatte	nein
-------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	105
Anzahl Hutschienen	3
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	3
Ausstattung NAR Zählerfeld	zum Einbau von Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptschalter, Vorsicherungen
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Zusatzgerät NAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 1-polig
Hauptgerät NAR Zählerfeld	Hauptschalter 3-polig
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme und Steckerstiften
Mit Multimediafeld	nein

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

**Sicherheit**

Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I