



KCF668S

### Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 3-reihig

Senkrechte Phasenschiene zum Verteilen der Haupteinspeisung auf mehrere Hutschienen. Durch kompakte Bauform und optimierte Installationsposition vergrößert sich der Installationsraum besonders für die Installation der Endstromkreise.

#### Technische Merkmale

#### Architektur

Neutralleiterposition	rechts
Polanzahl	4 P

#### Kompatibilität

Für Einbausatz	3-reihig
----------------	----------

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
-------------------------	------

#### Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

#### Energieversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3-phasig
-----------------------------------	----------

#### Werkstoff

Farbe	steingrau
-------	-----------

#### Abmessungen

Teilungsmaß	17,8 mm
-------------	---------

#### Montage

Geeignet für ein Produkt mit Hilfschalter	nein
---	------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm <sup>2</sup>
Geeignet für Geräte mit Neutral-Leiter	ja
Anschlussart	Kammschiene mit Stiftanschluss

#### Ausstattung

Zählerzugang	oben
--------------	------

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Produktkategorien, die in der W3E-Richtlinie 2012/19 / EU beschrieben sind	Kategorie 5

**Verwendung Bedingungen**

---

Höhe über N.N.	2000 m
Isoliert	ja

---