



BEKA Backup-Akku für Zentrale und Repeater, 12 Volt 2,2Ah

Backup-Akku (Notstromakkumulator) für Zentrale in der BEKA Branderkennungsanlage nach DIN EN 54-25.

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	12 V
--------------	------

Kapazität

Kapazität	2,2 Ah
-----------	--------

Batterie

Batterietyp	12V 2.2Ah Wiederaufladbare
-------------	----------------------------

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

RFA400D